


Aqara

Profil produktu

Zariadenie Aqara Smart Wall H1 EU (With Neutral) využívajúci protokol bezdrôtovej komunikácie Zigbee 3.0 je inteligentný vypínač, ktorý zapína a vypína napájanie svetiel a iných pripojených zariadení. Po napárovaní k hubu Aqara, ponúka funkcie ako diaľkové ovládanie cez aplikáciu Aqara Home, časované ovládanie, detekciu výkonu, štatistiku spotreby a ďalšie funkcie a môže fungovať s inými inteligentnými zariadeniami v automatizácii inteligentnej domácnosti.

* Tento produkt vyžaduje kompatibilný hub Zigbee 3.0. Niektoré funkcie vyžadujú špecifický hub. Podrobný zoznam nájdete na: www.aqara.com/support



**Tlačidlo**

Krátke stlačenie raz: Zapnutie/vypnutie

Dlhé stlačenie na 5 s: Resetujte zariadenie/
povoľte sieťové pripojenie

3-krát rýchle stlačenie: Test efektívneho dosahu

Kontrolka

Varovania

1. Tento výrobok nie je hračka. Udržujte deti mimo dosahu tohto produktu.
2. Tento produkt je určený len na použitie v interiéri.
3. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani vonku.
4. Pozor na vlhkosť. Na výrobok nelejte vodu ani iné tekutiny.
5. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdroja tepla. Neumiestňujte ho do krytu, pokiaľ tam nie je normálne vetranie. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať svojpomocne. Všetky opravy by mal vykonávať autorizovaný odborník.

6. Tento produkt je vhodný na zlepšenie kvality vášho domáceho života a pripomenutie stavu zariadenia. Ak používateľ poruší návod na použitie produktu, výrobca nezodpovedá za žiadne riziká a škody na majetku.


Spôsob inštalácie

(Obrázok ukazuje verziu Double Rocker ako príklad)




Pred zapojením sa uistite, že napájanie ističa alebo poistkovej skrinky je vypnuté!

1. Plochým skrutkovačom otvorte panel vypínača.





2. Uvoľnite skrutku svorky na zadnej strane vypínača pomocou


skrutkovača, pripojte živý vodič k otvoru L, neutrálny vodič k otvoru N a záťažový (svetelný) vodič k otvoru L1 a L2 (zodpovedajúce ľavému a pravému tlačidlu) a utiahnite skrutky svoriek. Uistite sa, že zaponie / rozvody sú správne.



3. Namontujte zadný panel vypínača do nástennej elektroinštalačnej krabice pomocou skrutiek a namontujte predný panel vypínača.



1



2



3

4. Zapnite hlavné napájanie ističa a otestujte vypínač stlačením tlačidla. Ak je možné svetlo ovládať normálne, vypínač funguje správne!

Rýchle nastavenie

1. Pridajte hub do aplikácie Aqara Home podľa Stručnej úvodnej príručky hubu.
2. Otvorte aplikáciu Aqara Home a potom klepnutím na „+“ v pravom hornom rohu prejdite na stránku „Pridať zariadenie (príslušenstvo)“. Klepnite na ikonu skenovania kódu v pravom hornom rohu a naskenujte QR kód na škatuli balíka, používateľskej príručke alebo na zadnej strane vypínača, alebo nájdite a vyberte „Smart Wall Switch H1 EU (With Neutral, Single Rocker/Double Rocker)“ a pridajte podľa ho inštrukcií.

* Ak pripojenie zlyhá, presuňte hub bližšie k vypínaču, pripojte napájanie k hubu a skúste to znova.

Test efektívneho dosahu: 3-krát rýchlo stlačte tlačidlo na zariadení.
Ak Hub vydáva hlasové výzvy, znamená to, že zariadenie môže efektívne komunikovať s Hubom.

Popis kontrolky

Stav kontrolky	Popis
Modré svetlo raz blikne	Zariadenie je zapnuté
Modré svetlo rýchlo bliká	Sieť Zigbee sa pripája
Modré svetlo svieti trvalo	Sieť Zigbee funguje správne a vypínač je zapnutý
Červené svetlo rýchlo bliká	Alarm preťaženia a vysokej teploty
Červené svetlo pomaly bliká	Sieť Zigbee nie je pripojená
Červené svetlo svieti trvalo	Vypínací panel sa nezhoduje so vstavaným napájacím modulom

Technické údaje

Model: WS-EUK03 / WS-EUK04

Rozmery: 85,8×86×37,55mm

Bezdrôtový protokol: Zigbee 3.0

Elektrické hodnotenie: 100-250VAC, 50/60Hz, Max. 8A (odporová záťaž), μ

Prevádzková teplota: 0°C-40°C (32°F104°F)

Prevádzková vlhkosť: 0%-95% RH, Nekondenzujúca

Prevádzková frekvencia Zigbee: 2405-2480MHz

Maximálny výstupný výkon Zigbee: 13dBm

Čo je v balení: Smart Wall Switch x 1, Stručná príručka x 1,

Skrutka x 2



Online zákaznický servis: www.aqara.com/support

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: 8. poschodie, Údolie múdrosti JinQi, Tangling Road č. 1,
Liuxian Ave, obytná štvrť Taoyuan, okres Nanshan, Shenzhen,
Čína.

Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť medzi anténou a telom používateľa vo vzdialenosti najmenej 20 cm.



Vyhlásenie o zhode EÚ [Lumi

United Technology Co., Ltd] týmto vyhlasuje, že typ

rádiového zariadenia [Smart Wall Switch H1 EU (With

Neutral, Single Rocker), WS-EUK03/Smart Wall Switch H1 EU

(With Neutral, Double Rocker), WS-EUK04]

je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ

vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto

internetovej adrese: <http://www.aqara.com/DoC/>



Informácie o likvidácii a recyklácii WEEE

Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne orgány.

Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Pre viac informácií kontaktujte inštalatéra alebo miestne úrady pre informácie o mieste, ako aj zmluvné podmienky pre takéto zberné miesta.



Vyhlásenie o zhode Spojeného

kráľovstva [Lumi United Technology Co., Ltd] týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia [Smart Wall Switch (With Neutral, Single Rocker), jednoduchým WS-EUK03/Smart Wall Switch (With Neutral, Double Rocker), WS- EUK04] je v súlade so smernicou 2017 (SI 2017 č. 1206 v znení SI 2019 č. 696). Úplné znenie vyhlásenia o zhode v Spojenom kráľovstve je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.aqara.com/DoC/>

Naskenujte a získajte inštalačný kód Zigbee 3.0

* Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

* V prípade potreby bude obsah tohto návodu upravený alebo upravený bez osobitného upozornenia.