



CZ návod k použití

**H600C - B600CCC1 - Govee Smart žárovka
RGBWW 5W-50W 450lm E14 Long Life
2ks Matter**

SK Návod na použitie

**H600C - B600CCC1 - Govee Smart
žiarovka RGBWW 5W-50W 450lm E14
Long Life 2ks Matter**



TYGOTEC

CZ návod k použití H600C - B600CCC1 - Govee Smart žárovka RGBWW 5W-50W 450lm E14 Long Life 2ks Matter

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Žárovka není vodotěsná. Nevystavujte ji kapající nebo stříkající vodě.
- Provozní teplota by měla být v rozmezí od -10° do 40°C.
- Vnitřní zdroj světla žárovky je neopravitelný. Pokud se rozbije, musíte vyměnit celou žárovku.
- Nedovolte dětem, aby žárovku instalovaly samy.
- **Neinstalujte žárovku se stmívačem. Žárovka se stmívá pomocí ovládání aplikace a nebude se stmívacím spínačem fungovat.**
- Žárovku neinstalujte do zcela uzavřených svítidel.
- Žárovku neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla nebo na vlhkých místech.

- Neinstalujte žárovku v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).

Obsah balení

1x LED žárovka Govee

1x Uživatelský manuál

Instalace zařízení

- Našroubujte žárovku do patice.
- Upozornění: Před instalací vypněte vypínač ovládající žárovku.
- Po použití počkejte několik minut, než se žárovky dotknete.

Párování zařízení s aplikací Govee Home Co budete potřebovat

Směrovač Wi-Fi podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz není podporováno. Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS 8.0 (nebo novějším) nebo Android 4.3 (nebo novějším).

Pokyny pro párování

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (zařízení se systémem iOS) nebo Google Play (zařízení se systémem Android).

Zapněte Bluetooth na svém telefonu. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H600C".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Ovládání zařízení hlasem

Otevřete aplikaci a klepnutím na ikonu zařízení vstupte na stránku s podrobnostmi.

Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.

Vyberte možnost pomocí navádění a podle pokynů na obrazovce ovládejte zařízení hlasem.

Matter průvodce

Upozornění:

1) Při prvním použití aplikace Matter je nutné dokončit síťové připojení aplikací, které podporují Matter (např. Google Home/Apple HomeKit atd.), do 15 minut po zapnutí

produktu.**2)** Je vyžadována síť IPv6.**3)** Změna sítě může způsobit nefunkčnost aplikace Matter.**4)** Pokud se produkt nemůže připojit k aplikaci, nejprve obnovte tovární nastavení produktu čtyřnásobným zapnutím a vypnutím. Po obnovení se zkuste znovu připojit.

Krok 1

Vyhledejte kód QR Matter nebo číslo zařízení na produktu nebo na stránce „Nastavení zařízení“ v aplikaci Govee Home.

Krok 2

Zapněte Bluetooth na svém smartphonu.

Krok 3

Stáhněte si a otevřete aplikaci, která podporuje Matter, například Google Home, Apple HomeKit atd.

Krok 4

Pomocí čísla zařízení nebo QR kódu umístěného na výrobku nebo v aplikaci dokončete připojení k síti výrobku pro aplikaci Matter.

Specifikace

Pracovní napětí: 220-240 V

Barva světla: RGBWW

Svítivost: 450 lm

Příkon: 5 W

Barva bílého světla: 2700-6500 K

Řešení problémů

Žárovku nelze připojit ke službě Govee Home.

- Zkontrolujte, zda je žárovka zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je v chytrém telefonu povolena Wi-Fi.
- Ujistěte se, že Wi-Fi připojená k telefonu je 2,4GHz (značka 5GHz není podporována).
- Při prvním připojení se ujistěte, že je váš chytrý telefon v blízkosti zařízení.
- Zkontrolujte, zda jste při nastavení Wi-Fi zadali správné heslo Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi žárovkou a směrovačem menší než 50 stop.
- Zkontrolujte, zda je domácí síť stabilní, připojením žárovky ke snímku jiného telefonu.

Žárovka ztratila spojení.

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je domácí síť stabilní.

- Zkontrolujte, zda k routeru není připojeno příliš mnoho zařízení, připojením žárovky k hotspotu jiného telefonu.
- Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi smartphonem a zařízením nepřesahuje 15 m.
- Odstraňte připojené žárovky v části „Moje zařízení“ a znovu připojte žárovku k síti Wi-Fi podle pokynů na obrazovce.

Jak vytvořím novou scénu v aplikaci Govee Home?

- Přejděte na „My device“ a vyberte „Scene“.
- Klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu a vytvořte scénu novou scénu.

Poznámka: Vyberte různé třídy podle svých potřeb.

- Mohu používat skupinové ovládání s hlasovou asistencí?
- Před použitím hlasové asistence se ujistěte, že je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
- Hlasové skupinové ovládání nastavte v aplikaci Alexa/Google Assistant.

Jaký je maximální počet zařízení, která mohu připojit přes Bluetooth?

- Obvykle lze připojit až 6 zařízení.
- Počet se může lišit v závislosti na značce smartphonu.

Kolik žárovek lze připojit k jednomu telefonu?

- K jednomu telefonu lze připojit až 50 žárovek, pokud je síť v pořádku.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H600C - B600CCC1 - Govee Smart žiarovka RGBWW 9W-75W 800lm Long Life

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:

- Žiarovka nie je vodotesná. Nevystavujte ju kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -10° do 40°C.
- Vnútorňý zdroj svetla žiarovky je neopraviteľný. Ak sa rozbije, musíte vymeniť celú žiarovku.
- Nedovoľte deťom, aby si žiarovku inštalovali sami.
- **Neinštalujte žiarovku so stmievačom.**
Žiarovka sa stmieva pomocou ovládacích prvkov aplikácie a nebude fungovať so stmievacím spínačom.
- Žiarovku neinštalujte do úplne uzavretých svietidiel.
- Neinštalujte žiarovku v blízkosti zdrojov tepla alebo na vlhkých miestach.

- Žiarovku neinštalujte v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených tekutinou).

Obsah balenia

- 1x LED žiarovka Govee
- 1x používateľská príručka

Inštalácia zariadenia

- Zaskrutkujte žiarovku do objímky.
- Poznámka: Pred inštaláciou vypnite vypínač ovládajúci žiarovku.
- Po použití počkajte niekoľko minút, kým sa dotknete žiarovky.

Spárovanie zariadenia so zariadením Govee Home

Čo budete potrebovať

Smerovač Wi-Fi podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované. Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo novším) alebo Android 4.3 (alebo novším).

Pokyny na spárovanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android). Zapnite funkciu Bluetooth v telefóne. Otvorte aplikáciu, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku „H600C“. Klepnite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Ovládanie zariadenia hlasom

Otvorte aplikáciu a ťuknutím na ikonu zariadenia vstúpte na stránku s podrobnosťami. Ťuknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu.

Vyberte možnosť Navádzanie a podľa pokynov na obrazovke ovládajte zariadenie hlasom.

Matter sprievodca

Poznámka:

1) Pri prvom použití Matter musíte dokončiť sieťové pripojenie aplikácií s podporou Matter (napr. Google Home/Apple HomeKit atď.) do 15 minút od zapnutia produktu. **2)** Vyžaduje sa sieť

IPv6. **3)** Zmena siete môže spôsobiť nefunkčnosť Matter. **4)** Ak sa produkt nemôže pripojiť k aplikácii, najprv obnovte výrobné nastavenia produktu jeho štvornásobným zapnutím a vypnutím. Po resetovaní sa pokúste znova pripojiť.

Krok 1

Vyhľadajte kód QR alebo číslo zariadenia Matter na výrobku alebo na stránke „Nastavenia zariadenia“ v aplikácii Govee Home.

Krok 2

Zapnite Bluetooth na smartfóne.

Krok 3

Stiahnite si a otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Matter, napríklad Google Home, Apple HomeKit atď.

Krok 4

Pomocou čísla zariadenia alebo QR kódu, ktorý sa nachádza na výrobku alebo v aplikácii, dokončíte sieťové pripojenie výrobku pre aplikáciu Matter.

Špecifikácie

Prevádzkové napätie: 220-240 V

Farba svetla: RGBWW

Svietivosť: 450 lm

Príkon: 5 W

Biela farba svetla: 2700-6500 K

Riešenie problémov

Žiarovku nie je možné pripojiť ku Govee Home.

- Skontrolujte, či je žiarovka zapnutá.
- Skontrolujte, či je v smartfóne zapnutá funkcia Wi-Fi.
- Uistite sa, že Wi-Fi pripojené k telefónu je 2,4 GHz (označenie 5 GHz nie je podporované).
- Pri prvom pripojení sa uistite, či je smartfón blízko zariadenia.
- Uistite sa, že ste pri nastavovaní siete Wi-Fi zadali správne heslo Wi-Fi.
- Uistite sa, že vzdialenosť medzi žiarovkou a smerovačom je menšia ako 50 metrov.
- Skontrolujte, či je domáca sieť stabilná, pripojením žiarovky k obrazu iného telefónu.

Žiarovka stratila pripojenie.

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Skontrolujte, či je domáca sieť stabilná.
- Skontrolujte, či nie je k smerovaču pripojených príliš veľa zariadení, pripojením žiarovky k hotspotu iného telefónu.
- Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi smartfónom a zariadením je menšia ako 15 m.
- Odstráňte pripojené žiarovky v časti „Moje zariadenia“ a znovu pripojte žiarovku k sieti Wi-Fi podľa pokynov na obrazovke.

Ako vytvorím novú scénu v aplikácii Govee Home?

- Prejdite do časti „Moje zariadenie“ a vyberte položku „Scéna“.
- Klepnutím na ikonu „+“ v pravom hornom rohu vytvorte novú scénu.

Poznámka: Vyberte rôzne triedy podľa svojich potrieb.

- Môžem používať skupinové ovládanie s hlasovou asistenciou?
- Pred použitím hlasovej asistencie sa uistite, že je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

- Nastavte skupinové hlasové ovládanie v aplikácii Alexa/Google Assistant.

Aký je maximálny počet zariadení, ktoré môžem pripojiť prostredníctvom Bluetooth?

- Zvyčajne môžete pripojiť maximálne 6 zariadení.

- Počet sa môže líšiť v závislosti od značky smartfónu.

Koľko žiaroviek môžem pripojiť k jednému telefónu?

- K jednému telefónu možno pripojiť až 50 žiaroviek, pokiaľ je sieť v poriadku.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko



info@tygotec.eu



TYGOTEC