

SONOFF CAM-B1P – Uživatelský manuál (CZ)

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali chytrou venkovní kameru **Sonoff CAM-B1P**.

Tento produkt vám umožní sledovat okolí domu, zahrady nebo jiné části pozemku kdykoli a odkudkoli – stačí připojení k internetu.

Kamera nabízí vysoké rozlišení **2K HD**, **široký zorný úhel 108°**, **otáčení 180°** a **noční vidění s IR přísvitem do 10 metrů**.

Díky podpoře **aplikace eWeLink** lze kameru snadno integrovat do vaší chytré domácnosti a propojit s dalšími zařízeními Sonoff.

2. Hlavní funkce

- **Rozlišení 2K HD (2560×1440 px)** – poskytuje jasný, detailní a plynulý obraz.
- **Detekce osob pomocí AI** – kamera rozpozná člověka a upozorní vás pomocí oznámení v mobilu.
- **Automatické sledování pohybu** – objekt v záběru se automaticky sleduje, i když se pohybuje.
- **Obousměrný zvuk** – vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují mluvit s osobou před kamerou.
- **Noční vidění** – díky IR LED diodám kamera zachytí obraz i v naprosté tmě.
- **Krytí IP65** – odolnost proti prachu a dešti, vhodné pro venkovní použití.
- **Ukládání záznamů** – lokálně na microSD kartu (až 256 GB) nebo do cloudového úložiště eWeLink.
- **Podpora hlasových asistentů** – Google Assistant, Amazon Alexa a Siri Shortcuts.
- **Wi-Fi 2,4 GHz** – stabilní bezdrátové připojení, žádný potřeba hub.

3. Co je v balení

- 1× Kamera Sonoff CAM-B1P
- 1× Napájecí adaptér 12 V DC / 1 A
- 1× Napájecí kabel (3 m)
- 1× Montážní držák a šroubky
- 1× Uživatelská příručka

4. Instalace kamery – krok za krokem

4.1 Volba místa

Vyberte místo s dobrým připojením k Wi-Fi 2,4 GHz.

Doporučuje se umístit kameru zhruba **2,5 – 3 metry** nad zemí, aby zachytila co nejširší oblast.

Vyhnete se přímému slunci a silným zdrojům světla, které mohou ovlivnit expozici.

4.2 Montáž

- 1 Pomocí přiloženého držáku označte místa pro šrouby.
- 2 Vyvrtejte otvory a připevněte držák.
- 3 Kameru zacvakněte nebo přišroubujte na držák podle modelu.
- 4 Ujistěte se, že objektiv směřuje na požadovanou oblast.

 **Tip:** Před definitivním připevněním zkontrolujte v aplikaci náhled obrazu, abyste měli správný úhel záběru.

4.3 Napájení

Připojte napájecí adaptér (12 V DC) do konektoru na kameře a druhou stranu do zásuvky.

Po připojení napájení se kamera automaticky spustí a otáčí – to znamená, že je připravena na spárování.

5. Přidání kamery do aplikace eWeLink

5.1 Příprava

- 1 Nainstalujte aplikaci **eWeLink** z Google Play nebo App Store.
- 2 Přihlaste se nebo vytvořte nový účet.
- 3 Ujistěte se, že telefon je připojen k síti **Wi-Fi 2,4 GHz**.

5.2 Postup přidání

- 1 V aplikaci klepněte na ikonu „+“.
- 2 Vyberte typ zařízení **Camera (Wi-Fi)**.
- 3 Zadejte název a heslo vaší Wi-Fi.
- 4 Na obrazovce se zobrazí QR kód.
- 5 Přidržte kameru cca 20 cm před displejem a nechte ji QR kód naskenovat.
- 6 Po úspěšném připojení se kamera zobrazí v seznamu zařízení.

 **Pokud se připojení nezdaří:**

- Zkontrolujte síť 2,4 GHz (nikoli 5 GHz).
- Zkontrolujte heslo.
- Resetujte kameru dlouhým podržením tlačítka (cca 5 s).

6. Základní ovládání kamery

6.1 Živý náhled

Po otevření aplikace klepněte na kameru → zobrazí se živý obraz.
Zde můžete:

- **Otočit kameru** pomocí ovládacích šipek.
- **Udělat snímek obrazovky** (uloží fotku do telefonu).
- **Spustit nahrávání videí.**
- **Mluvit přes mikrofon** – podržte ikonu mikrofonu a mluvte do telefonu.

6.2 Notifikace

V nastavení lze aktivovat upozornění na pohyb nebo detekci osoby.
Po zachycení události obdržíte oznámení na mobil.

7. Záznam a ukládání

- Vložte **microSD kartu** (8 – 256 GB, FAT32).
- Záznam můžete také ukládat do **eWeLink Cloud**.
- Přehrání záznamů: v aplikaci → „Playback“.
- Záznam lze stáhnout nebo sdílet přímo z aplikace.

💡 Cloudové uložení umožňuje zálohu i při odstranění microSD karty.

8. Detekce a sledování AI

- 1 V nastavení zapněte **AI Detection**.
- 2 Kamera rozpozná lidskou postavu a zašle upozornění.
- 3 Zapněte **Auto Tracking**, aby kamera sledovala pohyb v reálném čase.
- 4 Lze nastavit zónu detekce, např. pouze vchod nebo branku.

9. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	Sonoff CAM-B1P
Snímač	1/2,9" CMOS 2K HD
Rozlišení videí	2560 × 1440 px
Zorný úhel	108°

Parametr	Hodnota
Otáčení kamery	180° horizontálně
IR přísvit	10 m
Obousměrný zvuk	Ano
Wi-Fi	2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Komprese	H.265 / H.264
Napájení	12 V DC / 1 A
Spotřeba	≤ 6 W
Teplota provozu	-10 °C až 50 °C
Krytí	IP65
Úložiště	microSD (8 – 256 GB) / Cloud
Aplikace	eWeLink
Asistenti	Google, Alexa, Siri
Rozměry	86 × 56 × 108 mm
Hmotnost	cca 300 g

10. Údržba a bezpečnost

- Instalujte kameru na stabilní místo.
- Chraňte ji před přímým sluncem a silným deštěm.
- Nečistěte chemickými prostředky.
- Pokud je kamera poškozena nebo přehřívá se, okamžitě ji odpojte od napájení.
- Udržujte microSD v čistotě a suchu.

11. Podpora a záruka

Záruka podle místních právních předpisů.

Technická podpora: <https://sonoff.tech>
nebo v aplikaci **eWeLink** → **Help & Feedback**.